


ない原音再生

AMPLIFIER

RIAA偏差20Hz~100kHz
±0.2dB実現



プリ・アンプ
PRA-2000 ¥200,000

■DCリニアアンプ2段、段間にCR形RIAA回路装備のリアルタイム・イコライザーアンプ■ダイレクトDCサーボ・フラットアンプ■TIMひずみ0.003%以下
●入力感度/MM:①②2.5mV①50kΩ②100Ω・50kΩ、MC:③0.125mV100Ω、AUxeto:150mV50kΩ●SN比/MM:86dB、MC:79dB<PHONO>最大許容入力/MM:320mV、MC:19mV●RIAA偏差/20Hz~100kHz±0.2dB●全高調波歪率/0.003%<AUX>最大許容入力/23V●周波数特性/10Hz~500kHz±1dB●全高調波歪率/0.002%●利得/20dB●最大出力/25V●適合負荷/10kΩ以上<他>主な付属機能/12dB/octサブソニックフィルター、PRE OUT OFF、20dBミューティング、REC OUT OFF、LEDファンクション表示&プリセット
●消費電力/35W●寸法/W495×H132×D357mm●重量/10.5kg●保証書付

「純粹」A級の高出力・高出力
180W+180W



パワー・アンプ
POA-3000 ¥350,000

■独自のバイパス回路(リアルバイパスサーキット)を搭載■高域特性にすぐれたPc150Wのバワートランジスタ■片側5個並列のプッシュプル構成■ダイレクトDC回路採用■1000VAの大形トランス
●ダイナミック出力/250W+250W(8Ω)●定格出力/180W+180W●全高調波歪率/0.003%●混濁調ひずみ率/0.003%●出力帯域幅/5Hz~100kHz●入力感度/1V50kΩ●出力インピーダンス・ダンピングファクター/0.04×200●SN比/122dB●伝送特性/1Hz~350kHz±0.05dB●セパレーション/100dB(20Hz~1kHz)●スループレート/±300V/μsec<他>主な付属機能/16Hz・6dB/octサブソニックフィルター、ピーク指示大形出力レベルメーター(-50dB~-5dB、0dB=200W/8Ω)●消費電力/730W(無待機時220W)●寸法/W495×H188×D459mm●重量/34kg●保証書付

「純粹」A級。プリ・メインで
100W+100W達成



プリメイン・アンプ
PMA-970 ¥200,000

■POA-3000・PRA-2000の最新技術を忠実に投入した2アンプ構成■パワー部はリアルバイパスサーキットを搭載■プリ部はリアルタイムイコライザーアンプを採用し、驚異的RIAA偏差20Hz~100kHz±0.2dBを実現■MC入力-SP出力まで完全コンデンサーレス全段DC構成<メイン>定格出力/100W+100W●全高調波歪率/0.003%●出力帯域幅/5Hz~100kHz●出力インピーダンス/0.08Ω<プリ>入力感度/MM:①②2.5mV50kΩ、MC:①0.2mV100Ω、AUxeto:150mV40kΩ●SN比/MM:90dB、MC:75dB(0.25mV入力時)<PHONO>●最大許容入力/MM:300mV1kHz●RIAA偏差/20Hz~100kHz±0.2dB●全高調波歪率/0.001%<他>主な付属機能/トーンコントロール、サブソニックフィルター、ミューティング、ラウドネス●消費電力/305W●寸法/W506×H168×D451mm●重量/23kg●保証書付

音の「透明感」プラス「密度」
「純粹」A級80W+80W



プリメイン・アンプ
PMA-950 ¥150,000

■POA-3000・PRA-2000・PMA-970の質的エッセンスを最新技術で集約<リアルバイパスサーキット>搭載、高効率・高出力「純粹」A級パワー部と、驚異的RIAA偏差20Hz~100kHz±0.2dB広帯域イコライザー部の2アンプ構成
●全信号経路完全コンデンサーレス<メイン>定格出力/80W+80W●全高調波歪率/0.004%●出力帯域幅/5Hz~100kHz●出力インピーダンス/0.1Ω<プリ>入力感度/MM:①②2.5mV47kΩ、MC:①②0.125mV100Ω、AUxeto:150mV40kΩ●SN比/MM:90dB、MC:75dB(0.25mV入力時)<PHONO>●最大許容入力/MM:170mV1kHz●RIAA偏差/20Hz~100kHz±0.2dB●全高調波歪率/0.001%<他>主な付属機能/トーンコントロール、サブソニックフィルター、ミューティング、ラウドネス●消費電力/265W●寸法/W470×H140×D410mm●重量/15kg●保証書付

5/10/1-A スーパーイコライザー搭載
100W+100W(8Ω) 140W+140W(4Ω)



プリメイン・アンプ
PMA-550 ¥89,800

■MC形でもRIAA偏差20Hz~100kHz±0.2dB達成の秀抜のMC/MMスーパーイコライザーアンプ・バイパス・ハイパワーアンプの2アンプ構成■ダイレクトDCサーボ回路搭載の全段コンデンサーレス構成■PHONO①②切替えてMC2本の聴き比べ可能■高品質トーン回路採用<メイン>定格出力/100W+100W●全高調波歪率/0.005%●出力帯域幅/5Hz~100kHz●出力インピーダンス/0.1Ω<プリ>入力感度/MM:①②2.5mV50kΩ、MC①②125mV100Ω、AUxeto:150mV40kΩ●SN比/MM:90dB、MC:73dB(0.25mV入力時)<PHONO>●RIAA偏差/MC&MM:20Hz~100kHz±0.2dB●全高調波歪率/0.001%<他>主な付属機能/トーンコントロール、サブソニックフィルター、ラウドネス●消費電力/255W●寸法/W434×H132×D407mm●重量/13.5kg●保証書付

5/10/1-A リアルドライブ回路搭載
80W+80W(8Ω) 100W+100W(4Ω)



プリメイン・アンプ
PMA-540 ¥65,000

■スピーカー駆動時のひずみを激減したリアルドライブ回路搭載■20Hz~100kHzの超ワイド化を実現したスーパーイコライザー回路■ダイレクトDCサーボ回路搭載の全段コンデンサーレス構成■開発リアルタイム・トーンコントロール採用■80W+80Wのノンスイッチングパワーアンプ<メイン>定格出力/80W+80W●全高調波歪率/0.007%●出力帯域幅/4Hz~100kHz●出力インピーダンス/0.08Ω<プリ>入力感度/MM:2.5mV50kΩ、MC:0.25mV100Ω、AUxeto:150mV40kΩ●SN比/MM:88dB、MC:72dB<入力端子短絡時><PHONO>●RIAA偏差/MC&MM:20Hz~100kHz±0.2dB●全高調波歪率/0.002%<他>主な付属機能/トーンコントロール、サブソニックフィルター、ラウドネス●消費電力/210W●寸法/W434×H112×D390mm●重量/9.7kg●保証書付


5/10/1-A ハイC/Pの高性能
50W+50W(8Ω) 70W+70W(4Ω)



プリメイン・アンプ
PMA-510 ¥49,800

■上記機種種の回路技術を忠実に継承し、クラスを超える諸特性を実現■20Hz~100kHz±0.3dBのワイドレンジなRIAA偏差を達成したスーパーイコライザー■MC入力-SP出力端子まで完全コンデンサーレス■特性劣化をなくした広帯域リアルタイム・トーンコントロール回路<メイン>定格出力/50W+50W●全高調波歪率/0.009%●出力帯域幅/5Hz~80kHz●出力インピーダンス/0.12Ω<プリ>入力感度/MM:2.5mV50kΩ、MC:0.25mV100Ω、AUxeto:150mV40kΩ●SN比/MM:86dB、MC:70dB<PHONO>●最大許容入力/MM:160mV1kHz●RIAA偏差/MC&MM:20Hz~100kHz±0.3dB●全高調波歪率/0.002%<他>主な付属機能/トーンコントロール、サブソニックフィルター、ラウドネス●消費電力/130W●寸法/W434×H112×D390mm●重量/9.2kg●保証書付

コンポ・テク/ロジで磨きあげた
チューナーアンプ。
ノンスウィッチングA 60W+60W搭載



チューナーアンプ
TUA-600 ¥88,000

■16局プリセット可能デジタル表示シ・セサイザーチューナーと、MC入力プリメインアンプDENON技術で一体化<FM>アンテナ/75・300Ω●実用感度/10.2dB●S/N50dB感度/ステレオ:35.2dB、モノ:14.2dB●実効選択度/60dB●周波数特性/20Hz~15kHz±1dB●SN比/ステレオ:68dB、モノ:74dB●全高調波歪率/ステレオ:0.2%、モノ:0.1%<AM>実用感度/18μV●選択度/35dB●SN比/55dB<メイン>定格出力/60W+60W●全高調波歪率/0.03%●出力帯域幅/10Hz~30kHz<プリ>入力感度/MM:2.5mV47kΩ、MC:0.3mV100Ω、AUxeto:150mV30kΩ●SN比/MM:86dB、MC:72dB<PHONO>RIAA偏差/MM&MC:20Hz~20kHz±0.3dB●全高調波歪率/0.002%<他>主な付属機能/トーンコントロール、サブソニックフィルター、ラウドネス●消費電力/145W●寸法/W434×H112×D408mm●重量/11kg●保証書付

TUNER

FMチューナーにおける
最高音質を追求



FMチューナー
TU-1000 ¥158,000

■混濁調ひずみを大幅に改善したTwin-MPX回路を採用■ベストチューニングを可能にしたクォーツロックAPCを採用■新考案レオ検波回路を採用<FM>フロントエンド/DG MOS FET×5・7連バリコン●アンテナ/75Ω●実用感度/11.2dB●S/N50dB感度/ステレオ:35.7dB、モノ:14.8dB●実効選択度/W36dB、N90dB●イメージ妨害比/120dB●AM抑圧比/65dB●キャッチャー比/70dB、N1.5dB●周波数特性/20Hz~15kHz±0.5dB●SN比/ステレオ:84dB、モノ:87dB●全高調波歪率/ステレオ:W0.04%、N0.3%、モノ:W0.03%●セパレーション/W55dB●主な付属機能/大形ピークメーター、2段ハイパス可変形ミューティング<他>出力/固定1.2V170V(可変端子付)●消費電力/23W●寸法/W410×H170×D307mm●重量/10kg●保証書付

高精度同調を実現
4桁デジアナ・チューナー



FMチューナー
TU-900 ¥73,800

■オートサーボロック・タッチチューニングによる高安定受信■DC構成ラインアンプ採用■2段切換えIF段、ワイドでは極低遅延フィルターにより歪率低減■PMA-970にマッチ<FM>フロントエンド/DG MOS FET×1・5連バリコン●アンテナ/75・300Ω●実用感度/10.3dB●S/N50dB感度/ステレオ:36.4dB、モノ:15.9dB●実効選択度/W50dB、N90dB●イメージ妨害比/120dB●AM抑圧比/70dB●キャッチャー比/W1.0dB、N1.5dB●周波数特性/20Hz~15kHz±0.5dB●SN比/ステレオ:85dB、モノ:88dB(IHE-A)●全高調波歪率/ステレオ:W0.035%、N0.3%、モノ:W0.025%、N0.1%●セパレーション/W60dB●主な付属機能/ミューティングレベルチェック発振器<他>出力/0.6V3.3kΩ(テック用)10kΩ(アンプ用)●消費電力/14W●寸法/W505×H83×D344mm●重量/6.6kg●保証書付

S/N、歪率を徹底的に改善し
クリアな音



AM/FMチューナー
TU-520 ¥33,000

■新開発ICによるFM検波段・MPX段、歪率・位相特性に優れたIF段■強力サーボロック回路内蔵■LED同調指示■新グループアンテナ装備でAMも重視<FM>フロントエンド/FET×1・3連バリコン●アンテナ/75・300Ω●実用感度/9.8dB●S/N50dB感度/ステレオ:34.7dB、モノ:15.6dB●実効選択度/65dB●イメージ妨害比/56dB●AM抑圧比/55dB●キャッチャー比/1.0dB●周波数特性/20Hz~15kHz±1dB●SN比/ステレオ:80dB、モノ:84dB●全高調波歪率/ステレオ:0.06%、モノ:0.05%●セパレーション/55dB●主な付属機能/レベルチェック発振器<AM>実用感度/18μV●選択度/36dB●SN比/55dB●全高調波歪率/0.4%<他>出力/FM:0.6V、AM:0.2V●消費電力/7.5W●寸法/W434×H93×D300mm●重量/4.5kg●保証書付

NEW AUDIO

ひとりに一台//DENONの新しい
オーディオ感覚。大出力100W



デッキ・パワー
DC-9 ¥105,000

■MCカートリッジ使用可能、デジアナ同調、フルロジック・メカ<アンプ>定格出力/40W+40W(1kHz:50W+50W)●全高調波歪率<PHONO-SP>/0.01%●入力感度/MM:12.5mV、MC:0.25mV、マイク/0.35mV●SN比<入力短絡>/MM:76dB、MC:58dB●付属機能/トーン、ラウドネス、スピーカー切替<FM>実用感度/11.2dB●実効選択度/50dB●SN比/ステレオ:63dB、モノ:68dB●全高調波歪率/ステレオ:0.3%、モノ:0.15%<AM>実用感度/300μV/m●SN比/55dB<デッキ>トラック方式/4T20hステレオ●テープ/CrO₂/NORMAL-METAL●ヘッド/消去×1.録再×1●モーター/DCサーボ×1●ワウ・フラッター<JIS>/0.048%Wrms●総合周波数特性/メタル:30Hz~17kHz●総合SN比/メタル:61dB●付属機能/オートリビート、オートリワインド、最高9曲自動選曲、コピー出力、タイマー機能<他>消費電力/85W●寸法/W450×H117×D323mm●重量/9.5kg●保証書付

HEAD AMP. & TRANS.

ダイナミックレンジ141dBを実現 低ひずみ・ワイドレンジ再生を追求 あらゆるMCカートリッジに対応 手軽にMCカートリッジの実力を発揮